

Alpha IP Fernbedienung - 8 Tasten – RC8 66001-N1

Mit der Alpha IP Fernbedienung können Sie angelegte Geräte bequem über acht Tasten steuern, um z. B. Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten, zu dimmen oder Rollläden hoch- bzw. herunterzufahren.

Die nebeneinander liegenden Tasten bilden jeweils ein Tastenpaar und sind frei konfigurierbar. Die jeweils linke Taste hat dabei z. B. die Funktion „Aus/Dunkler/Runter“ und die rechte Taste „An/Heller/Hoch“.



1.1 Produkteigenschaften

- Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tastenpaaren
- Komfortable Steuerung von verbundenen Geräten ermöglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von Beleuchtung
- Austauschbares Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Alpha IP App (ohne Folgekosten) betrieben werden

1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Fernbedienung - 8 Tasten
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
- Beschriftungsvorlage
- Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (B x H x T)	46 x 131 x 19 mm
Gewicht	78 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm